ALINCO

特定小電力トランシーバー

交互通話専用

DJ-CH202(L/M/S)

交互通話中継器対応

DJ-CH272(L/M/S)

生活防水 IP54

交互通話中継対応

別売イヤホン/マイク類
使用時は防水にはなりません。

バッテリーパックと急速充電器が付属するオールインワン・パッケージ。アンテナサイズと中継対応の有無が選べる6モデルをラインナップ!

Li-ionバッテリーパック・専用充電器、ベルトクリップを含むオールインワン・パッケージ。

9+11 ch

DJ-CH272は交互中継器にも対応する47ch、DJ-CH202はベーシックな20ch。

受信が終わった時の耳障りな「ザッ!」音を消す、テールノイズ・キャンセラー。

あたかも1台で2台の無線機を使用する感覚、デュアルオペレーション。

汚れや飛沫に強いIP54相当の生活防水ボディ。

L

M

S

DJ-P114R 交互通話中継器(別売)

オープン価格 JAN:4969182361773

- 距離が倍、面で4倍にも広がる通話エリア
- 交互通話中継全27chに対応
- 配線は簡単、ACアダプターをコンセントにつなぐだけ
- 交互、交互中継通話トランシーバーや大音量モニターとしても使用可能、基地局にも最適
- PTTを搭載、中継モードでも通話や「割り込み送信」に対応
- 別売バッテリーを内蔵すれば停電時に自動切換えで約10時間のバックアップ運用

*外見はDJ-CH202もCH272も同じです。フロントケースの機種名の印字をご確認ください。
法律上の理由から、アンテナは後で付け替えることはできません。

アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:
アルインコ電子事業 で 検索

ALINCO DJ-CH202(L/M/S) DJ-CH272(L/M/S)

¥21,780(¥19,800) JANコード：L =4969182361377
M=4969182361360
S =4969182361353

¥27,280(¥24,800) JANコード：L =4969182361407
M=4969182361391
S =4969182361384

本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。
（　）内に表示する本体価格は税別です。

■両機種共通の便利な機能

送信キーを一度押すと送信状態を維持。指が疲れません。

通話呼び出しを知らせるベル機能。

通話したい相手・仲間とだけ快適通話、グループトーク。

誤操作を未然に防ぐキーロック。

話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOXを内蔵。

送信中の自分の声がイヤホンでモニターできるコールバック。

内緒話ができる秘話機能。
旧機種とは通話できない場合があります。

警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能。

故障に気づかず通話を聞き漏らすことが無くなるイヤホンの断線検知機能を採用。

単四形乾電池3本が使える乾電池ケース。(別売)

イヤホンで聞くと疲れる通話中のバックノイズを大幅に軽減するコンパンダー機能。
コンパンダーは対応する機種間のみで有効な機能です。

■DJ-CH272専用機能(*DJ-P101R/114R)

対応中継器*のリモートコントロール。

対応中継器*のトーンスルー。

■ 使用時間の目安（共通/約）

Li-ion リチウムイオン	EBP-80	34時間
単四3本	アルカリ乾電池（別売）	35時間

*弊社の規定する条件にて測定

■ 充電時間の目安

	EDC-182+EDC-139
EBP-80	約3時間

■通話距離の目安
：Lのロングアンテナ使用時（MやSタイプのアンテナは下記の70%～50%程度まで短くなります。）

●河川敷のような見通しの良い平地:800m程度 ●住宅地、直線道路など障害物が少ない場所:500m程度 ●ビルや建物が多い市街地:100～200m程度

*屋内の通話エリアは建物の構造や建材によって大きく異なります。*DJ-CH272のSまたはMタイプに中継器を組み合わせると、より広い通話エリアが得られます。

■定格
［一般仕様］●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E（FM）,F1D（FSK）●チャンネル数:交互9+11ch（DJ-CH202）交互9+11ch&中継9+18ch（DJ-CH272）●使用温度範囲:本体 -10℃～+50℃/充電器 0℃～+40℃●定格電圧:DC3.7V（EBP-80）/4.5V（EDH-38）●消費電流:送信:約75mA（10mW時）/受信:待ち受け時 約55mA/定格出力時約130mA（50mW音声出力時）/バッテリーセーブ時 約20mA（平均）●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●外形寸法（突起物除く/約）:W55×H93.8×D18.8mm/アンテナ長:150mm（L）/72mm（M）/36mm（S）●質量(EBP-80含む/約)：L=110g M/S=106g

［送信部］●送信出力:10mW / 1mW ●通信方式:DJ-CH202 交互（単信）/DJ-CH272 交互（単信）・交互中継（半複信）

［受信部］●受信方式:ダイレクトコンバージョン●受信感度: -14dBμ以下（12dB SINAD）●低周波出力: 最大100mW以上（8Ω）

■標準付属品と用途に合わせて選べる別売アクセサリー

■業務タイプ：毎日使うヘビーユーザー仕様。
■一般タイプ：時々使う一般ユーザー仕様。

■ 標準付属品（価格はスペア用）

充電スタンド
EDC-182
¥2,420(¥2,200)

ACアダプター（充電用）
EDC-139
¥1,980(¥1,800)

ベルトクリップ
EBC-28
¥220(¥200)

リチウムイオンバッテリーパック
(3.7V 980mAh)
EBP-80
¥3,300(¥3,000)

ストレートコード イヤホン
EME-6
¥1,650(¥1,500)

カールコード イヤホン
EME-26
¥1,980(¥1,800)

耳かけ型 イヤホン
EME-50
¥1,980(¥1,800)

スピーカーマイク
EMS-59
¥3,850(¥3,500)
*PTTホールド、VOX、コールバック機能は使えません。

ヘルメット用ヘッドセット
EME-53A
¥16,280(¥14,800)
*バイクのヘルメットには装着できません。

乾電池ケース
EDH-38
¥1,760
(¥1,600)

咽喉イヤホンマイク
EME-39A
¥43,780(¥39,800)
*声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。
*マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。

ソフトケース ESC-55
ベルトに通して装着できます。
¥1,980(¥1,800)

■ 一般仕様イヤホンマイク　各¥3,300(¥3,000)

オープンエア型
EME-522A

オープンエア型
EME-762PA

カナル型
EME-652CA

耳かけ型
EME-652MA

耳かけ型
EME-762MA

レジャー・ライトユーザー向けです。毎日お使いの時は業務仕様をお求めください。

■ 業務仕様イヤホンマイク　各¥6,600(¥6,000)

カナル型
(グレー)
EME-21A

カナル型
(黒)
EME-21AB

耳かけ型
EME-29A

耳かけ常用
カナル型
EME-57A

*メッキ仕上げ、ブッシングやプラグの樹脂、ACアダプターや充電式電池の外観や形状は部品メーカーがしばしば変更するため、掲載のイメージと異なる場合があります。

アルインコ株式会社

■電子事業部
●東京支店　〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3−4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
●名古屋支店　〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10−19サンエイビル4階 ☎052-212-0541(代表)
●大阪支店　〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4−9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
●福岡営業所　〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13−34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

● 取扱い店

注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

*定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
*撮影・印刷等の条件により、製品の色調が実物と異なることがあります。

ホームページのURL　https://www.alinco.co.jp/

FNFLFFNE-PE
Ver.1.2.0 CH202272